



SMART 0-1/10V 48

- Convertisseur électronique pour éclairage LED tension constante et variation d'intensité lumineuse.
- Classe de protection : I
- Indice de protection : IP68
- Courant de sortie : 2,5A
- Tension d'entrée : 90-305VAC
- Tension de sortie : 48VDC
- Nombre d'entrée(s) primaire(s) : 1
- Nombre de sorties physiques : 1
- Puissance de sortie : 60W
- Dimmable : Oui
- Type de variation : variation 0-10V
- Transmission de signal : Filaire
- Protocole utilisé : 0/10V
- Températures de fonctionnement : +45°C/-20°C

