

## FICHE PRODUIT

# SMART+ Wifi Circle Camera Control

Smart+ Camera Circle Cam Control | Outdoor Smart Camera Circle Control



### Zones d'application

- Utilisation en extérieur (IP44)
- Garages
- Zones d'accueil

### Avantages du produit

- Installation facile et rapide
- Perception améliorée pour la sécurité grâce à une grande luminosité
- Les données enregistrées sont sauvegardées sur la carte mémoire de l'appareil ou sur le stockage en nuage
- Matériaux de qualité

### Caractéristiques du produit

- Contrôlable via la commande vocale disponible sur Assistant Google ou Amazon Alexa
- Haut-parleur et sirène d'alarme intégrés
- Gradable
- Température de couleur : 3 000 K (blanc chaud)
- Protocole réseau : WiFi
- Type de protection : IP44
- Caméra HD Live View
- La caméra peut être ajustée
- Contrôlable via l'application SMART+ (avec au moins Android 8.0 ou iOS 14.0)



## DONNÉES TECHNIQUES

## DONNÉES ÉLECTRIQUES


Puissance nominale	22,00 W
Tension nominale	220...240 V
Fréquence du réseau	50...60 Hz
Intensité nominale	102,000 mA
Facteur de puissance $\lambda$	> 0,5
Distorsion harmonique totale	≤ 20 %
Classe de protection	II

## Données photométriques

Flux lumineux	1600 lm
Efficacité lumineuse	72 lm/W
Temp. de couleur	3000 K
Teinte de couleur (désignation)	Blanc chaud
Ra Indice de rendu des couleurs	> 80
Ecart-type de correspondance de couleur	≤6 sdcn
Groupe de sécurité photobiologique EN62778	RG0
Angle de rayonnement	112 °
UGR longitudinal	< 25

## DIMENSIONS ET POIDS

Diamètre	280,00 mm
Hauteur	112,00 mm
Poids du produit	1200,00 g



SMART OUTD WIFI CIRCLE CAM  
CON

## Matériau &amp; couleurs

Couleur du produit	Gris foncé
--------------------	------------

Couleur du teinte	Gris foncé
Matériau de corps	Acrylonitrile butadiene styrene (ABS)
Test au fil incand. selon CEI 60695-2-12	650 °C
Teneur en mercure	0.0 mg

## APPLICATION & MONTAGE

Plage de température ambiante	-20...+40 °C
Type de connexion	Bornier , 2-pôles (L, N)
Type de protection	IP44
Indice de protec. IK (résist. aux [PIM])	IK05
Gradable	Oui
Type of dimming [GMS]	Wifi
Montage	Surface
Application	Extérieur
Avec source de lumière	Oui

## Durée de vie

Durée de vie L70/B50 @ 25 °C	30000 h
Nombre de cycles de commutation	100000

## DÉTECTEUR

Type de capteur	Mouvement / lumière du jour
Angle de détection du capteur	340 °

## CERTIFICATS ET NORMES

Température de surface limitée	Non
Résistance aux chocs de balle	Non
Module LED remplaçable	Non remplaçable

## DONNÉES SUPPLÉMENTAIRES SUR LE PRODUIT

Notes bas de page util. uniquement. produit	Réinitialisez les paramètres par défaut en allumant le produit pendant trois secondes et en l'éteignant pendant trois secondes et en répétant cette opération cinq fois.
---	--

## ÉQUIPEMENT / ACCESSOIRES

- Vis de montage et chevilles incluses
- Pour le contrôle via l'application SMART+, un smartphone ou une tablette est requis (avec au minimum Android 8.0 ou iOS 14.0)

## Conseils de sécurité

- Tous les branchements électriques doivent être effectués par une personne qualifiée.
- Attention, risque de choc électrique.
- Vérifiez l'adéquation du mur et du plafond. En cas de doute, demandez conseil à un professionnel.

## TÉLÉCHARGEMENTS

Documents et certificats		Nom du document
	Instructions pour l'utilisateur / instructions de sécurité	SMART+ WIFI CIRCLE CAM CON
	Informations légales	Safety insert G11222388
	Déclarations de conformité	SMART OUTD WIFI
	Déclarations de conformité UKCA	SMART WIFI

## DONNÉES LOGISTIQUES

Code produit	Unité d'emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	Poids approximatif	' Volume
4099854474811	Etui carton fermé 1	322 mm x 322 mm x 157 mm	1381.00 g	16.28 dm <sup>3</sup>
4099854474828	Carton de regroupement 4	660 mm x 340 mm x 342 mm	7621.00 g	76.74 dm <sup>3</sup>

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

## Références / Liens

- Plus d'informations et questions fréquemment posées (FAQ) sur [www.ledvance.com/consumer/smart/faq](http://www.ledvance.com/consumer/smart/faq)

## AVERTISSEMENT

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veuillez à toujours utiliser la version la plus récente.