

Code produit

F09456

MONITEUR VEO WIFI BA 4,3" DUOX PLUS



Référence

9456

EAN

8424299094564

La description.

La description

VEO WIFI est équipé d'une connexion Wi-Fi qui permet de renvoyer les appels vers des dispositifs mobiles. Grâce à l'application DuoxMe de Fermax, disponible gratuitement sur Play Store et App Store, les fonctions du vidéophone peuvent être gérées directement depuis un smartphone ou une tablette, permettant de vous connecter à votre domicile, où que vous soyez. Le moniteur VEO WIFI DUOX est fabriqué en plastique ABS ultra résistant. Il comprend un écran couleur panoramique de 4,3 (16:9). Le design unique et exclusif du bras de combiné comprend un aimant qui permet à l'utilisateur de positionner le combiné plus facilement, assurant une suspension correcte à la fin de la conversation. Son design équilibré aux lignes pures est distinctif, moderne et minimaliste.

Détails techniques supplémentaires

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

- Technologie: DUOX PLUS (full digital 2 fils non polarisés)
- Type de phonie: Audio/Video Couleur
- Installation: En saillie (connecteur ref. 9447 nécessaire)

- Support bureau: Oui (réf. 9410)
- Bras de combiné aimanté: Oui
- Boucle auditive: Oui
- Dimensions de l'écran: 4,3" (Panoramique 16:9)
- Résolution de l'écran (H x V): 480 x 272
- Couleur du produit: Blanc mate
- Boutons-poussoirs: 4
- Type de boutons: Mécaniques
- Nombre de leds de signalisation: 1 (rouge 3 états: toujours activé, clignotement lent/rapide)

PROGRAMMATION DE L'ADRESSE DU TERMINAL

- Depuis le terminal: Depuis le menu OSD
- Depuis la platine ou la conciergerie: Oui
- Depuis la platine via la sonnerie pallière (sans rentrer dans le logement): Oui

FONCTIONS

- Capture automatique d'images (PHOTOCALLER): Oui (1 photo/appe, 150 photos max, 368 x 288 pixels). Cette fonction doit être activée par l'utilisateur.
- Appel au concierge: Oui (depuis le bouton d'ouverture de porte)
- Auto-allumage: Oui (jusqu'à 3 platines/caméras)
- Menu OSD sur l'écran: Oui
- Bouton pour fonction supplémentaire F1: Oui (envoi de négatif et/ou commande)
- Fonction supplémentaire F2: Oui depuis menu OSD
- Sonnerie pallière: Oui avec mélodie différente
- Connexion pour dispositifs supplémentaires d'appel: Oui (extension d'appels, activateur de lumières et sonnettes, etc)
- Terminaux supplémentaires avec la même adresse: Oui, max 2 terminaux supplémentaires (une alimentation additionnelle peut être nécessaire)
- Doormatic (fonction professions libérales): Non

RÉGLAGES

- Date et heure: Oui
- Sélection des mélodies: Oui (5)
- Réglage du volume d'appel: Oui (10 niveaux sur menu OSD)
- Fonction Ne pas déranger: Oui (sur menu OSD) + led rouge clignotant
- Réglage du volume de conversation: Oui (10 niveaux sur menu OSD)
- Réglage de la couleur, luminosité et du contraste: Oui (sur menu OSD)

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Dimensions du produit (longueur x hauteur x profondeur) mm: 200 x 200 x 23 (44 en comptant le bras de combiné)

- Temps pour décrocher ou ouvrir la porte une fois l'appel lancé: 30 s.
- Temps de conversation: 90 s.
- Confidentialité de la conversation: Oui
- Tension d'alimentation: 18-24 Vdc
- Consommation maximum: 5.6 W
- Consommation en veille (appairé et connecté): 1.3 W
- Température de fonctionnement (°C, °F); Humidité: [-5°C, +40°C][23°F, 106°F]; [0%, 90%]
- Adaptateur de ligne inclus dans le moniteur: Oui (A, C. Position par défaut: OFF)
- Bornes Bin, Bin, Bout, Bout, -, A+, F1, T

TRANSFERT D'APPELS (APP POUR SMARTPHONES ET TABLETTES)

- Transfert d'appels sur smartphones et tablettes: Oui
- Connectivité: Wifi (2,4 Ghz)
- Capture d'images et vidéos: Pas depuis la APP. Capture automatique d'images depuis le moniteur.
- Langues disponibles: 16 (Espagnol, Anglais, Français, Allemand, Portugais, Filandais, Tchèque, Polonais, Néerlandais, Norvégien, Grec, Danois, Suédois, Hébreu, Russe, Arabe)

Des détails.

Poids du produit emballé (kg)	Dimensions de l'emballage (cm)	VP technologie
0.5457	5,1x22,2x20,7	DUOX

Manuels

- 970166Ah Monitor VEO wifi duox plus V12_24.pdf
- 970166Eh Monitor VEO wifi duox plus V12_24.pdf
- 970166Fh Monitor VEO wifi duox plus V12_24.pdf
- 970166g Monitor VEO wifi duox plus V10_22.pdf
- 970166lh Monitor VEO wifi duox plus V12_24.pdf
- 970166Ph Monitor VEO wifi duox plus V12_24.pdf
- 970166Yh Monitor VEO wifi duox plus V05_25.pdf
- https://d7rh5s3nxm4.cloudfront.net/CMP2008/files/970167g%20Guia%20rap%20monitor%20VEO%20wifi%20duox%20plus%20V08_25.pdf,

Vidéo du produit (url)

- <https://www.youtube.com/playlist?list=PLf1YNFmssC370>

Vidéo de formation

- <https://youtube.com/playlist?list=PLf1YNFmssC37H-1CN6>

gCuNtmOfi_EXSr-0D5JM

4lo6ND28rmVsQit