



Code produit

FFR04794

LECTEUR MARINE MEMOVIGIK AVEC BP

Référence

4794

EAN

8424299047942

La description.

La description

Clavier type téléphonique qui autorise l'ouverture des portes lors de la saisie d'un code à 6 chiffres maximum préalablement programmé.

Ligne Marine de Fermax..... en inox brossé.

Marine est la ligne de platines anti-vandalisme fabriquées en inox brossé d'une épaisseur de 2,5 mm. Lignes droites qui rehaussent la qualité de l'acier. Technologie de pointe et grande résistance même dans les environnements les plus corrosifs, humides et nocifs.

Système de contrôle d'accès autonome. Pour les installations dans lesquelles un contrôle d'accès simple est nécessaire, sans liste des incidences, afin de compléter le portier électronique et permettre aux résidents l'accès à l'immeuble, par exemple : bureaux, petites entreprises, garages.

Détails techniques supplémentaires

Alimentation autonome: 12 Vca / Vcc.

Jusqu'à 100 codes utilisateur

- Longueur des codes : de 4 à 6 chiffres.
- Activation de la gâche par relais de 2 A (NO, NF). Programmable de 1 à 99 s. ou bistable.
- Entrée avec bouton-poussoir de sortie.
- Entrée avec bouton-poussoir d'accès libre (horaires commerciaux).
- Sortie auxiliaire collecteur ouvert (150 mA max) pour signaler une tentative de sabotage ou une porte ouverte/forcée.
- Confirmation à l'aide du son de la pression de la touche et de la validation ou du rejet du code saisi.
- Programmation depuis le même clavier au moyen d'un code master.
- Alimentation 12 Vca / 12 Vcc
- Consommation : 6 mA en veille et 60 mA actif.
- Protection IPK5409

Des détails.

Poids du produit emballé (kg)	Dimensions de l'emballage (cm)	VP technologie	Technologie de contrôle d'accès
1.523256	25,5x16,4x8,2	NO PE/VP	TECLADO

Manuels

- 97528Fb Memokey NCity 100 codigos V09_24.pdf
- 97737b Limpieza Placas Marine V10_24.pdf