



Code produit

F09455

# MONITEUR VEO BA 4,3" DUOX PLUS

Référence

9455

EAN

8424299094557

## La description.

---

### La description

Le moniteur VEO DUOX PLUS est fabriqué en plastique ABS ultra résistant. Il comprend un écran couleur panoramique de 4,3" (16:9). Le design unique et exclusif du bras de combiné comprend un aimant qui permet à l'utilisateur de positionner le combiné plus facilement, assurant une suspension correcte à la fin de la conversation. Son design équilibré aux lignes pures est distinctif, moderne et minimaliste.

Lorsqu'un appel est reçu, l'image apparaît automatiquement. Lorsque le combiné est décroché, la conversation avec le visiteur commence. L'image disparaît automatiquement après 90 secondes ou lorsque le combiné est raccroché. Pour ouvrir la porte, appuyez sur le bouton avec une clé.

### Détails techniques supplémentaires

#### CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

- Technologie: DUOX PLUS (full digital 2 fils non polarisés)
- Type de phonie: Audio/Video Couleur

- Installation: En saillie (connecteur ref. 9447 nécessaire)
- Support bureau: Oui (réf. 9410)
- Bras de combiné aimanté: Oui
- Boucle auditive: Oui
- Dimensions de l'écran: 4,3" (Panoramique 16:9)
- Résolution de l'écran (H x V): 480 x 272
- Couleur du produit: Blanc mate
- Boutons-poussoirs: 4
- Type de boutons: Mécaniques
- Nombre de leds de signalisation: 1 (rouge 3 états: toujours activé, clignotement lent/rapide)

#### PROGRAMMATION DE L'ADRESSE DU TERMINAL

- Depuis le terminal: Depuis le menu OSD
- Depuis la platine ou la conciergerie: Oui
- Depuis la platine via la sonnerie pallière (sans rentrer dans le logement): Oui

#### FONCTIONS

- Capture automatique d'images (PHOTOCALLER): Oui (1 photo/appele, 150 photos max, 368 x 288 pixels). Cette fonction doit être activée par l'utilisateur.
- Appel au concierge: Oui (depuis le bouton d'ouverture de porte)
- Auto-allumage: Oui (jusqu'à 3 platines/caméras)
- Menu OSD sur l'écran: Oui
- Bouton pour fonction supplémentaire F1: Oui (envoi de négatif et/ou commande)
- Fonction supplémentaire F2: Oui depuis menu OSD
- Sonnerie pallière: Oui avec mélodie différente
- Connexion pour dispositifs supplémentaires d'appel: Oui (extension d'appels, activateur de lumières et sonnettes, etc)
- Terminaux supplémentaires avec la même adresse: Oui, max 2 terminaux supplémentaires (une alimentation additionnelle peut être nécessaire)
- Doormatic (fonction professions libérales): Non

#### RÉGLAGES

- Date et heure: Oui
- Sélection des mélodies: Oui (5)
- Réglage du volume d'appel: Oui (10 niveaux sur menu OSD)
- Fonction Ne pas déranger: Oui (sur menu OSD) + led rouge clignotant
- Réglage du volume de conversation: Oui (10 niveaux sur menu OSD)
- Réglage de la couleur, luminosité et du contraste: Oui (sur menu OSD)

#### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Dimensions du produit (longueur x hauteur x profondeur) mm: 200 x 200 x 23 (44 en comptant le bras de combiné)
- Temps pour décrocher ou ouvrir la porte une fois l'appel lancé: 30 s.
- Temps de conversation: 90 s.
- Confidentialité de la conversation: Oui
- Tension d'alimentation: 18-24 Vdc
- Consommation maximum: 4.56 W
- Consommation en veille: 0.8 W
- Température de fonctionnement (°C, °F); Humidité: [-5°C, +40°C][23°F, 106°F]; [0%, 90%]
- Adaptateur de ligne inclus dans le moniteur: Oui (A, C. Position par défaut: OFF)
- Bornes Bin, Bin, Bout, Bout, -, A+, F1, T

### RENOI D'APPEL (APPLICATION POUR MOBILES ET TABLETTES)

Renvoi d'appel DuoxMe (avec un modèle d'abonnement) disponible dans les Connected Facilities situées en Espagne.

Des détails.

Dimensions du produit (hauteur x largeur x profondeur) mm	Hauteur du produit (mm)	Largeur du produit (mm)	Profondeur du produit (mm)
200 x 200 x 44	200	200	44
Poids du produit emballé (kg)	Dimensions de l'emballage (cm)	VP technologie	
0.5449	5,1x22,2x20,7	DUOX	

#### Manuels

- 970143Ac\_Guia\_rap\_Usuario\_Monitor\_VEO\_V05\_23.pdf
- 970143Ec\_Guia\_rap\_Usuario\_Monitor\_VEO\_V05\_23.pdf
- 970143Fc\_Guia\_rap\_Usuario\_Monitor\_VEO\_V05\_23.pdf
- 970143Ic\_Guia\_rap\_Usuario\_Monitor\_VEO\_V05\_23.pdf
- 970143Pc\_Guia\_rap\_Usuario\_Monitor\_VEO\_V05\_23.pdf
- 970159c\_Monitor\_VEO\_duox\_NEW\_V05\_23.pdf
- 970160b\_Guia\_rap\_monitor\_VEO\_duox\_NEW\_V05\_23.pdf

## Accessoires



F09447

CONNECTEUR DUOX PLUS



F03389

PLAQUE DE PROPRETÉ UNIVERSELLE  
GRANDE



F09410

SUPPORT BUREAU MONITEUR VEO

## Vidéo de formation

- <https://youtube.com/playlist?list=PLf1YNFmssC37H-1CN64lo6ND28rmVsQit>