



Code produit

F09404

## TESTER DUOX PLUS

Référence

9404

EAN

8424299094045

### La description.

#### La description

Le testeur DUOX PLUS permet d'évaluer le fonctionnement de chacune des plaques de rue vidéo avec les moniteurs DUOX PLUS d'une installation, de manière objective et sans avoir besoin d'entrer dans les habitations.

Un test est lancé depuis une carte vers un ou plusieurs terminaux. Ainsi, le fonctionnement de cette carte particulière avec lesdits terminaux est vérifié.

Cette opération s'effectue depuis une interface utilisateur sur un navigateur web. À partir d'un téléphone mobile, d'une tablette ou d'un ordinateur portable, nous pouvons nous connecter à l'installation, via le Wifi généré par le dispositif Tester DUOX PLUS.

#### La description

- **UTILITAIRE** : Évaluez le fonctionnement de chacun des panneaux vidéo avec les moniteurs DUOX PLUS d'une installation, de manière objective et sans avoir besoin d'entrer dans les habitations.
- **CONCEPT** : un test est lancé depuis une carte vers un ou plusieurs terminaux. Ainsi, le fonctionnement de cette carte particulière avec lesdits terminaux est vérifié.
- **COMMENT** : depuis une interface utilisateur sur un navigateur web. A partir d'un téléphone mobile, d'une tablette ou d'un ordinateur portable, nous pouvons nous connecter à l'installation (localement, pas à distance), via le Wifi généré par le dispositif Tester DUOX PLUS.

## Génération de point d'accès Wifi

1. Connecter les bornes BUS INPUT au bus DUOX PLUS de l'installation.
2. Lors de la réception de l'alimentation, l'appareil génère un point d'accès Wifi (réseau Wifi).
3. Ce réseau Wi-Fi est ce qui nous permettra de nous connecter à l'installation depuis notre appareil mobile (smartphone, tablette, ordinateur portable) et d'accéder à l'interface utilisateur dans le navigateur Web à partir duquel nous effectuerons le test.

## Accès à l'interface utilisateur dans le navigateur

L'accès à l'interface utilisateur dans le navigateur peut se faire de deux manières, selon la façon dont nous nous connectons au réseau Wi-Fi généré par le testeur :

1. Scan du **QR code** sur le testeur (plus rapide).
2. **Sélection du réseau Wi-Fi** généré par le testeur sur notre mobile, tablette ou ordinateur portable **et saisie du mot** de passe pour accéder à ce réseau Wi-Fi.

## Types de tests

Il est possible de réaliser 1 test de Découverte des terminaux de l'installation (tant pour les téléphones que pour les moniteurs) et 3 types de tests fonctionnels (uniquement pour les moniteurs) :

1. **Découverte** : permet d'identifier le type de terminaux et leurs adresses DUOX PLUS dans ladite installation. Applicable aux téléphones et moniteurs à **partir de la version indiquée dans le manuel du produit**.
2. **Test de base** (par défaut) : il s'agit d'un test rapide pour une première identification des problèmes possibles, d'une durée d'environ 5 secondes/moniteur. Applicable uniquement aux moniteurs à **partir de la version indiquée dans le manuel du produit**.
3. **Test intermédiaire** : Ce test a une durée moyenne entre le test rapide et le test complet, pour une analyse plus approfondie. Applicable uniquement aux moniteurs **de la version indiquée dans le manuel du produit**.
4. **Test complet** : C'est le test le plus long des 3. C'est un test plus exhaustif. Applicable uniquement aux moniteurs à **partir de la version indiquée dans le manuel du produit**.

## Autres fonctions

- **MENU DE L'INSTALLATEUR DU MONITEUR** : Permet de verrouiller et/ou d'activer les menus installateurs sur les moniteurs DUOX PLUS.
- **TEST CONNEXION PLATINE** : permet d'évaluer la qualité de la connexion de la platine avec le « Testeur », à ce stade de l'installation.
- **RÉCUPÉRER LE TEST** : permet de récupérer les tests effectués par les platines de l'installation et de poursuivre le test en cours à ce moment-là si un problème quelconque est survenu avec le « Testeur », le dispositif ou la connexion entre les deux.

Détails techniques supplémentaires

Alimentation : 24Vdc

Consommation:

- Au repos : 1,37 W
- Actif : 1,97 W

## COMPATIBILITÉ AVEC LES AUTRES PRODUITS DUOX PLUS

Il est important de vérifier la compatibilité de version entre le TESTEUR DUOX et les bornes et cartes que l'on veut tester, pour cela il y a un **tableau explicatif dans la documentation technique** .

Il est recommandé de vider le cache du navigateur de l'appareil sur lequel le test va être effectué.

Pendant l'exécution du test, il est impossible d'effectuer des appels à partir des éléments faisant partie du test.

Des détails.

Dimensions du produit (hauteur x largeur x profondeur) mm	Hauteur du produit (mm)	Largeur du produit (mm)	Profondeur du produit (mm)
86 x 106 x 31	86	106	31
Poids du produit emballé (kg)	Dimensions de l'emballage (cm)	VP technologie	
0.153817	6,5x11,3x9,6	DUOX	

Manuels

- [970261c\\_Guia\\_rapida\\_Tester\\_DUOX\\_PLUS\\_V01\\_24.pdf](#)
- [970262Ac\\_Manual\\_instalador\\_Tester\\_DUOX\\_PLUS\\_V01\\_24.pdf](#)
- [970262Ec\\_Manual\\_instalador\\_Tester\\_DUOX\\_PLUS\\_V01\\_24.pdf](#)
- [970262Fc\\_Manual\\_instalador\\_Tester\\_DUOX\\_PLUS\\_V01\\_24.pdf](#)
- [970262Ic\\_Manual\\_instalador\\_Tester\\_DUOX\\_PLUS\\_V01\\_24.pdf](#)
- [970262Pc\\_Manual\\_instalador\\_Tester\\_DUOX\\_PLUS\\_V01\\_24.pdf](#)

Déclaration de conformité

- [DOCF03255FR.pdf](#)