

## Variapush Power-DALI TW, avec entrée satellite



Reference number:	1713 DSTE
EAN/GTIN:	4011377166936



avec entrée satellite

pour enjoleurs JUNG HOME Art. N° : BT .. 17101 .., BT .. 17102 .., BT .. 17181 .., BT .. 17182 .., BT 17361 ..

pour enjoleurs eNet Art. N° : FM .. 1700 .., FM .. 1701 ..

pour enjoleurs LB Management Art. N° : .. 1700 .., .. 1702 .., .. 1750 D .., .. 17180 .., .. 17280 ..

pour enjoleurs KNX RF Art. N° : .. 1091 IST RF .., .. 1092 IST RF ..

#### Usage conforme

- Commutation et réglage de la luminosité pour les éclairages à interface DALI
- Réglage de la température de couleur pour luminaire équipé de DALI Device Type 8 pour Tunable White selon IEC 62386-209 (pas en combinaison avec bouton poussoir eNet)
- Montage dans une boîte d'appareillage avec dimensions selon la norme DIN 49073
- Fonctionnement avec enjoleur approprié
- L'appareil fonctionne comme DALI-2 single-master et ne doit pas être combiné avec d'autres commandes DALI

#### Caractéristiques produits

- Certifié DALI-2
- Alimentation DALI pour 18 participants DALI maximum
- Enregistrement de luminosité minimale et de la température de couleur la plus froide et la plus chaud
- Activation avec la dernière luminosité / température de couleur réglée ou la luminosité / température de couleur enregistrée
- Avec bouton poussoir LB Management 2 voies : réglage de la température de couleur via la manette de droite
- Mode test pour le contrôle du fonctionnement

#### Caractéristiques techniques

<b>Tension nominale :</b>	AC 230 V ~
<b>Fréquence secteur :</b>	50/60 Hz
<b>Puissance absorbée :</b>	max. 2,8 W
<b>Température ambiante :</b>	-5 ... +45 °C
<b>Tension nominale DALI :</b>	DC 16 V (typ.)
<b>Courant de sortie :</b>	max. 36 mA
<b>Courant de court-circuit :</b>	max. 60 mA
<b>Réglage de la température de couleur :</b>	2.000 ... 10.000 K
<b>Nombre de participants DALI :</b>	max. 18

**Nombre de satellites**

Satellite de commande 2 fils 1720 NE:	illimité
Satellite de commande 3 fils 1723 NE :	10
Satellite de commande rotatif 3 fils 1733 DNE:	10
Boutons poussoirs :	illimité

**Connexion**

bornes à vis

## Montage

