

Prise TV-FM très large bande, terminal, 5,0 dB



Reference number:	BSD 21-01
EAN/GTIN:	4011377332225

- CATV / SAT
- Compatible avec le canal retour à large bande

Les prises terminales sont utilisés pour terminer les lignes de dérivation découplées venant du dérivateur / répartiteur (câble à large bande) ou du multiswitch/LNB (SAT) (structure en étoile).

Enjoliveurs :

Série AS / A : Art. N°. A 561 PLTV ..

Série CD : Art. N°. CD 561 SAT ..

Série LS : Art. N°. ...990 TV ..

50 x 50 : Art. N°. 161 TV

Caractéristiques techniques

Blindage selon EN 50083-2 :	classe A (+10 dB)
Type de découplage :	répartiteur
Ligne principale	
Gamme des fréquences, entrée :	5 ... 2200 MHz
Découplage, interne :	≥ 15 dB
Diamètre du conducteur intérieur :	0,63 ... 1,13 mm
Diamètre extérieur du câble :	4,7 ... 7,35 mm
Connexion TV	
Type de connexion :	connecteur IEC mâle
Gamme des fréquences :	5 ... 2200 MHz
Atténuation de la connexion :	5 dB ±1,5 dB
Passage DC sur ligne principale :	oui
Connexion radio	
Type de connexion :	connecteur IEC femelle
Gamme des fréquences :	5 ... 2200 MHz
Atténuation de la connexion :	5 dB ±1,5 dB
Dimensions (L x H x P) :	68 x 68 x 35 mm

Montage

