

Bouton poussoir JUNG HOME, alimenté par batterie, 2 voies, Série CD/LS

Reference number:	BT LS CD 1002
EAN/GTIN:	4011377201422

Incluant platine de montage, feuille adhésive et vis de fixation pour enjoliveurs Art. N° ... 102 KO5 .. des séries CD et LS

Usage conforme

- Commande de stores, volets roulants, stores bannes, éclairages ou ventilateurs, par exemple
- Liaison sans fil avec les appareils du système JUNG HOME
- Montage sur un boîtier d'encastrement avec dimensions selon la norme DIN 49073
- Fixation à vis sur les murs ou fixation par adhésif sur des surfaces lisses

Caractéristiques produits

- Mise en service et commande Bluetooth® via l'app JUNG HOME avec un appareil mobile (smartphone ou tablette)
- Affichage d'état à plusieurs couleurs
- Fonctions centrales : tout activer, tout désactiver et appeler des scénarios
- Verrouillage de la commande locale
- Communication sans fil entièrement cryptée
- Compatible Bluetooth® Mesh standard
- Possibilité de mise à jour via l'app JUNG HOME
- Pile : 1 x Lithium, fournie

Caractéristiques techniques

Tension nominale :	DC 3 V
Température ambiante :	-5 ... +45 °C
Température de stockage/transport :	-25 ... +70 °C
Type de batterie :	1 x lithium CR 2450 Duracell (recommandé) ou CR 2450N
Radiofréquence :	2402,0 ... 2480,0 MHz
Puissance d'émission :	max. 10 mW, classe 1.5
Portée d'émission	
dans les bâtiments :	env. 30 m

Montage

