

**KNX RF clé USB transmetteur radio**

<b>Reference number:</b>	USB 2130 RF
<b>EAN/GTIN:</b>	4011377144231

**Usage conforme**

- Interface PC pour l'adressage, la programmation et le diagnostic d'appareils RF KNX
- Clé USB pour connexion aux PC avec système d'exploitation Windows

**Caractéristiques produits**

- Mise en service, programmation, visualisation, et diagnostic d'appareils RF KNX
- Installation automatique de la communication avec le PC via un profil HID
- Compatible avec KNX Data Secure à partir de ETS 5.7.3

## Caractéristiques techniques

<b>Tension nominale :</b>	DC 5 V
<b>Version USB :</b>	2.0
<b>Connexion USB :</b>	type A
<b>Température ambiante :</b>	-10 ... +70 °C
<b>Humidité relative :</b>	maxi. 80 % (pas de condensation)
<b>Radiofréquence :</b>	868,0 ... 868,6 MHz
<b>Puissance d'émission :</b>	max. 20 mW
<b>Portée d'émission en champ libre :</b>	typ. 100 m