

Fiche technique produit

Bouton poussoir JUNG HOME 1 voie, alimenté par batterie



Numéro de référence

BT LS CD 1001

Bouton poussoir JUNG HOME 1 voie, alimenté par batterie

Incluant platine de montage, feuille adhésive et vis de fixation pour enjoliveurs Art. N° .. 101 KO5 .. des séries CD et LS
livrable courant 2024

Usage conforme

- Commande de , éclairages ou ventilateurs, par exemple stores, volets roulants, marquises-Liaison sans fil avec les appareils du système JUNG HOME
- Montage sur un boîtier d'encastrement avec dimensions selon la norme DIN 49073
- Fixation à vis sur les murs ou fixation par adhésif sur des surfaces lisses

Caractéristiques produits

- Mise en service et commande Bluetooth® via l'app JUNG HOME avec un appareil mobile (smartphone ou tablette)
- Affichage d'état à plusieurs couleurs
- Zentralfunktionen Alles EIN, Alles AUS und Szenen aufrufen
- Verrouillage de la commande locale
- Voll verschlüsselte drahtlose Kommunikation
- Kompatibel zum Bluetooth® Mesh Standard
- Possibilité de mise à jour via l'app JUNG HOME

Caractéristiques techniques

Tension nominale :	DC 3 V
Température ambiante :	-5 ... +45 °C
Température de stockage/transport :	-25 ... +70 °C
Type de batterie :	1 x Lithium CR 2450N (recommandé) ou CR 2450
Radiofréquence :	2402,0 ... 2480,0 MHz
Puissance d'émission :	max. 10 mW, classe 1.5
Portée d'émission dans les bâtiments :	env. 30 m