# Moniteurs vidéo



# MONITEUR MODO 7" BLANC 2VOICE UP ECRAN 7 POUCES BLANC PERSO

REF : 1719/3/SP

## Description

Moniteur vidéo couleur 7" – Bus 2 fils 2VOICE

Ce moniteur /SP est livré préprogrammé grâce à la prestation de programmation PROG2VV : le codage du poste est réalisé en amont par nos équipes selon les informations transmises à la commande. Il suffit de raccorder et fixer le moniteur, sans aucune programmation sur site : installation plus rapide, sans erreur de paramétrage, et mise en service immédiate.

Ce moniteur vidéo couleur 7" est conçu pour le système d'interphonie bus 2 fils 2VOICE. Son ergonomie repose sur 4 touches affleurantes (dotées d'un guide tactile pour les malvoyants) et une touche mécanique centrale dédiée à la prise de communication. Il intègre 2 télécommandes domotiques YOKIS UP permettant le contrôle d'un éclairage, d'un volet roulant ou de tout autre équipement (intégrables dans YNO pour la gestion de scénarios complets). La fonction Mute dispose d'un mode chronométré, avec réactivation automatique après 8 heures. L'installation s'effectue en pose murale ou encastrée à l'aide du boîtier 1723/60.

### Fonctions

- Boutons tactiles : ouvre-porte (avec ligne de repère pour malvoyants), ouverture de porte auxiliaire, ouverture de porte automatique programmable (usage profession libérale), touche Mute (coupure sonnerie)
- 2 canaux radio Yokis pour commande domotique (volet roulant, éclairage…)
- 2 sorties relais pour commandes additionnelles (activées simultanément à la commande

Photos et caractéristiques non contractuelles. Crédit photos URMET FRANCE - SA au capital de 600 000€ - RCS : Pontoise 329767594 - Ne pas jeter sur la voie publique



URMET FRANCE • Paris Nord 2 • 94 rue de la Belle Étoile
CS 56331 Roissy-en-France • 95941 Roissy Charles De Gaulle Cedex
Tél. 01 55 85 84 00 • Fax. 01 41 84 68 28 • info@urmet.fr • www.urmet.fr

radio)
- Mode Mute standard ou temporisé (8 heures)
- Intercommunication, appel au poste gardien ou activation du décodage spécial 1083/80
- Menu OSD : réglages de luminosité, contraste et sélection du format d'image (16:9 / 4:3)
- Raccordement d'un bouton d'appel palier
- Sortie répétition d'appel
- 5 tons d'appel sélectionnables
- Réglage du volume d'appel
- Mode mains libres ou « push to talk »
- Compatible bus 2 fils 2VOICE
- Auto-alimenté par le bus (jusqu'à 4 moniteurs par appartement sans alimentation additionnelle)

## Accessoires

- Sonnerie supplémentaire – réf. 9854/43
- Carillon radio avec bouton porte palière – réf. 43551
- Kit d'encastrement – réf. 1723/60
- Support de table – réf. 1723/52
- Modules Yokis radio télérupteur (commande éclairage/volet roulant) – réf. MTR2000E UP & MVR500E UP

Photos et caractéristiques non contractuelles. Crédit photos URMET FRANCE - SA au capital de 600 000€ - RCS : Pontoise 329767594 - Ne pas jeter sur la voie publique

IF YOU LOVE YOUR BUILDING

URMET FRANCE • Paris Nord 2 • 94 rue de la Belle Étoile
CS 56331 Roissy-en-France • 95941 Roissy Charles De Gaulle Cedex
Tél. 01 55 85 84 00 • Fax. 01 41 84 68 28 • info@urmet.fr • www.urmet.fr