Connecteur avec câble - Strip LED IP65

Code: 22028317-00

connecteur avec câble ; pour raccorder Strip LED IP65 au driver.

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Article	Connecteur avec câble - Strip LED IP65
Code	22028317-00

DIMENSIONS ET POIDS

Poids (Kg)	0.005 kg

Pour toute information technique, contacter le service d'études et de conseils. Le flux lumineux sortant mentionné est le flux lumineux du luminaire, avec une tolérance de ± 10 % par rapport à la valeur indiquée. La puissance absorbée totale ne dépasse pas 10 % de la valeur indiquée. Des modifications et des optimisations peuvent être apportées aux données techniques en raison de la rapidité de l'évolution technologique. Wednesday, February 21, 2024

Connecteur avec câble - Strip LED IP65

Code: 22028317-00

Pour toute information technique, contacter le service d'études et de conseils. Le flux lumineux sortant mentionné est le flux lumineux du luminaire, avec une tolérance de ± 10 % par rapport à la valeur indiquée. La puissance absorbée totale ne dépasse pas 10 % de la valeur indiquée. Des modifications et des optimisations peuvent être apportées aux données techniques en raison de la rapidité de l'évolution technologique. Wednesday, February 21, 2024

Connecteur avec câble - Strip LED IP65

Code: 22028317-00

TÉLÉCHARGEMENT

NORMES ET CONFORMITÉ

Marquages et essais	CE

GARANTIE

Garantie après-vente	0 yr

Pour toute information technique, contacter le service d'études et de conseils. Le flux lumineux sortant mentionné est le flux lumineux du luminaire, avec une tolérance de ± 10 % par rapport à la valeur indiquée. La puissance absorbée totale ne dépasse pas 10 % de la valeur indiquée. Des modifications et des optimisations peuvent être apportées aux données techniques en raison de la rapidité de l'évolution technologique. Wednesday, February 21, 2024

Connecteur avec câble - Strip LED IP65

Code: 22028317-00

Strip - LED - IP65

Pour toute information technique, contacter le service d'études et de conseils. Le flux lumineux sortant mentionné est le flux lumineux du luminaire, avec une tolérance de ± 10 % par rapport à la valeur indiquée. La puissance absorbée totale ne dépasse pas 10 % de la valeur indiquée. Des modifications et des optimisations peuvent être apportées aux données techniques en raison de la rapidité de l'évolution technologique. Wednesday, February 21, 2024