

# FREELINE RUBAN-ACC-JUMPER

BL000228

Permet de raccorder deux sections de ruban FREELINE. Connecteur 10A à visser



## Données électriques

Puissance totale (W)	-
Tension nominale (V)	-
Distorsion harmonique	-
Facteur de puissance	-
Fréquence(s) réseau	-
Classe électrique	-
Dimmable	Non

## Données photométriques / LEDS

Température(s) de couleur	-
Type de source	-
SDCM initial	-
IRC	-
Groupe de sécurité photobiologique (EN62778)	-
Flux lumineux (lm)	-
ULOR	-

## Données physiques et mécaniques

Diamètre d'encastrement (mm)	-
Poids (kg)	-
Profondeur d'encastrement sous BA13	-
Longueur de câble	-
Couleur de produit	-
Indice de protection IK	-
Test au fil incandescent	650°C
Indice(s) de protection IP	-
Plage de température d'utilisation	-
Matériaux de corps	-
Matériaux diffuseurs	-
Alimentation incluse	Non

## Données supplémentaires

Angle de distribution	
Orientable	Non

Plan

---

