

## FICHE TECHNIQUE

CONVERTISSEURS COURANT CONSTANT  
CONVERTISSEURS CC NON DIMMABLES

# INDIGO

LIGHTING

 indigo.lighting  
 /Indigo.Luminaires  
 Indigo Lighting  
 @indigoighting

**DRV150700**

**DRV150700**

DRIVER 6-30W 150-250-350-500-700mA CC



Convertisseur courant constant.  
Tension d'alimentation : 220-240 Vac.  
Puissance maximale en W : 6-30W.  
Courant de sortie réglable par DIP-switch : 150, 250, 350, 500 ou 700mA.

WEB

### GÉNÉRAL

Classe ETIM	EC002710
Garantie	5 ans
Matière corps	Plastique
Longueur	132 mm
Largeur	43 mm
Hauteur	22 mm
Poids net	0,08 kg

## FICHE TECHNIQUE

CONVERTISSEURS COURANT CONSTANT  
CONVERTISSEURS CC NON DIMMABLES

# INDIGO

LIGHTING

 indigo.lighting  
 /Indigo.Luminaires  
 Indigo Lighting  
 @indigolighting

**DRV150700**

**DRV150700**

DRIVER 6-30W 150-250-350-500-700mA CC

### OPTIQUE

Emission lumineuse

Distribution lumineuse

Angle de rayonnement

Température de couleur réglable

### ÉLECTRIQUE

Courant/tension d'alimentation 230V AC - 50Hz

Fréquence du réseau

Dimmable Non

Type de variation Non-dimmable

Taux de distorsion harmonique (THD) 10

Facteur de puissance  $\lambda$  0,95

### INSTALLATION

Lieu de montage Usage en intérieur uniquement

Plage de température ambiante -20°C ~ +45°C

### EMBALLAGE

Code EAN 5056500415405