PLDUNIDRIVE350MA DRIVER 1-10W 350mA CC DIM 1-10V PUSH



Convertisseur courant constant dimmable 1-10V et Push-Dim.
Tension d'alimentation : 110-240 Vac.
Puissance minimale en W : 1W.
Possibilité de synchroniser jusqu'à 10 convertisseurs avec le câble fourni.

WEB

GÉNÉRAL

Classe ETIM	EC002710
Garantie	5 ans
Longueur	103 mm
Largeur	67 mm
Hauteur	22 mm

PHYSIQUE

IP (indice de protection)	IP20

PLDUNIDRIVE350MA DRIVER 1-10W 350mA CC DIM 1-10V PUSH

OPTIQUE

Emission lumineuse	
Distribution lumineuse	
Angle de rayonnement	
Température de couleur réglable	

ÉLECTRIQUE

Courant/tension d'alimentation	230V AC - 50Hz
Fréquence du réseau	
Dimmable	Oui
Type de variation	Dimmable 1-10V, Dimmable push-dim

INSTALLATION

Lieu de montage	Usage en intérieur uniquement

EMBALLAGE

Code EAN	5060173114756