


FICHE TECHNIQUE


CONVERTISSEURS COURANT CONSTANT
CONVERTISSEURS CC DIMMABLES 0/1-10V -



PSDIM350

PSDIM350

DRIVER 1-18W 350mA CC DIM 1-10V PUSH



Convertisseur courant constant dimmable 1-10V et Push-Dim.
Tension d'alimentation : 110-240 Vac.
Puissance minimale en W : 1W.
Possibilité de synchroniser jusqu'à 10 convertisseurs avec le câble fourni.

WEB

GÉNÉRAL

Classe ETIM	EC002710
Garantie	5 ans
Longueur	123 mm
Largeur	79 mm
Hauteur	22 mm

PHYSIQUE

IP (indice de protection)	IP20
---------------------------	------

FICHE TECHNIQUE

CONVERTISSEURS COURANT CONSTANT
CONVERTISSEURS CC DIMMABLES 0/1-10V -



 indigo.lighting
 /Indigo.Luminaires
 Indigo Lighting
 @indigolighting

PSDIM350

PSDIM350

DRIVER 1-18W 350mA CC DIM 1-10V PUSH

OPTIQUE

Emission lumineuse

Distribution lumineuse

Angle de rayonnement

Température de couleur réglable

ÉLECTRIQUE

Courant/tension d'alimentation 230V AC - 50Hz

Fréquence du réseau

Dimmable Oui

Type de variation Dimmable 1-10V, Dimmable push-dim

INSTALLATION

Lieu de montage

Usage en intérieur uniquement

EMBALLAGE

Code EAN

5055351506423