


FICHE TECHNIQUE

CONVERTISSEURS COURANT CONSTANT
CONVERTISSEURS CC DIMMABLES 0/1-10V -



PSDIM700

PSDIM700

DRIVER 3-50W 700mA CC DIM 1-10V PUSH



Convertisseur courant constant dimmable 1-10V et Push-Dim.
Tension d'alimentation : 110-240 Vac.
Puissance minimale en W : 3W.
Possibilité de synchroniser jusqu'à 10 convertisseurs avec le câble fourni.

WEB

GÉNÉRAL


Classe ETIM	EC002710
Garantie	7 ans
Longueur	123 mm
Largeur	79 mm
Hauteur	22 mm

PHYSIQUE

IP (indice de protection)	IP20
---------------------------	------

FICHE TECHNIQUE

CONVERTISSEURS COURANT CONSTANT
CONVERTISSEURS CC DIMMABLES 0/1-10V -



PSDIM700

PSDIM700

DRIVER 3-50W 700mA CC DIM 1-10V PUSH

OPTIQUE

Emission lumineuse

Distribution lumineuse

Angle de rayonnement

Température de couleur réglable

ÉLECTRIQUE

Courant/tension d'alimentation 230V AC - 50Hz

Fréquence du réseau

Dimmable Oui

Type de variation Dimmable 1-10V, Dimmable push-dim

INSTALLATION

Lieu de montage

Usage en intérieur uniquement

EMBALLAGE

Code EAN

5055351506430