



WA26008

AUREA 3 W 7W 625Lm 38° DIM



Applique murale décorative.
Base apparente avec interrupteur variateur et prise USB (5VDC, 2,4A).
2700K, 3000K ou 4000K au choix via un interrupteur à l'arrière du luminaire.
Convertisseur dimmable intégré dans l'appareil.

WEB



GÉNÉRAL

| | |
|---------------|--------------------------|
| Classe ETIM | EC002892 |
| Garantie | 5 ans |
| Durée de vie | L80B10 - 50.000h |
| Matière corps | Aluminium |
| Couleur | Noir mat - Bronze satiné |
| Longueur | 160 mm |
| Largeur | 94 mm |
| Diamètre | 52 mm |
| Hauteur | 85 mm |
| Poids net | 0,73 kg |

PHYSIQUE

| | |
|--------------------------|--------------|
| Technologie | LED intégrée |
| Source(s) incluse(s) | Oui |
| Angle d'inclinaison | 90° |
| Angle de rotation | 180° |
| Anti-vandalisme | Non |
| Test au fil incandescent | 850° |
| Détecteur de mouvement | Non |
| Détecteur crépusculaire | Non |
| Eclairage de secours | Non |

WA26008

AUREA 3 W 7W 625Lm 38° DIM

OPTIQUE

| | |
|---------------------------------|---|
| Emission lumineuse | |
| Distribution lumineuse | |
| Angle de rayonnement | 38 ° |
| Température de couleur | Température de couleur à sélectionner 2700-3000-4000K |
| Température de couleur réglable | |
| | 625 lm |
| | 430 lm 500 lm |
| Efficacité lumineuse lumineuse | 71,43 lm/W |
| SDCM (McAdam-Ellipse) | SDCM3 |

ÉLECTRIQUE

| | |
|--------------------------------|----------------------------------|
| Puissance lumineuse | 7 W W |
| Convertisseur inclus | Convertisseur inclus |
| Courant/tension d'alimentation | 230V AC - 50Hz |
| AC/DC | AC 230V |
| Fréquence du réseau | Non |
| Dimmable | Oui |
| Type de variation | Dimmable, avec variateur intégré |

INSTALLATION

| | |
|-------------------------------|-------------------------------|
| Lieu de montage | Usage en intérieur uniquement |
| Bornier automatique | Double |
| Plage de température ambiante | -20°C ~ +45°C |

EMBALLAGE

| | |
|----------|---------------|
| Code EAN | 5411373369789 |
|----------|---------------|

