




LEDline™ 24V 30W LED DRIVER

Code	Variation	Tension d'alimentation & Fréquence	Tension de sortie	Courant de sortie	Classe électrique
DR160715	Non-Dimmable	220 - 240 VAC 50/60Hz	24 - 24 VDC	625 - 1250mA	SELV Class II



02/05/2025

La garantie est valable à compter de la date de livraison et couvre tout défaut de conception, de matière ou de fabrication du produit, déclaré dans un délai d'1 mois la survenance du défaut. Elle ne s'applique pas en cas de mauvaise utilisation, installation ou manipulation du produit, si l'étiquette Q.C. est détériorée ou en cas d'utilisation ou d'installation impropre à l'application prévue. Elle prévoit le remplacement du produit à titre gratuit, sous réserve de l'installation correcte de ce dernier et du retour ultérieur de l'unité défectueuse. SWITCH LITE n'accepte pas la responsabilité des coûts d'installation associés au remplacement de ce produit et se réserve le droit de modifier ses conditions de garantie ainsi que ses caractéristiques sans préavis.

LEDline™

24V 30W LED DRIVER

Features

Tension d'alimentation 220 - 240 VAC

Tension de sortie 24 - 24 VDC

Courant de sortie 625 - 1250mA

Classe Electrique SELV Class II

Variation Non-Dimmable

Indice de protection IP20

Température ambiante -20°C / 45°C

TC Maxi 80°C

Facteur de puissance (PF) >0.9

Taux de distorsion harmonique (THD) <10%

Logistic

Poids Net 121 g

EAN / Code Barre 3609640160715