

DÉDOUBLEUR BRETELLE MÂLE/FEMELLES



Application

Il est la solution aux éventuels problèmes de distance entre la prise RJ45 murale et les postes de travail.

Description

Il est composé d'une fiche mâle avec un cordon de 250mm et de 2 sorties femelles. Il permet de dédoubler le câblage d'une prise RJ45 femelle vers 2 prises RJ45 femelles, en utilisant un cordon mâle/mâle standard de longueur désirée.

Caractéristiques techniques

Dimensions	L20xH42xP53mm
Poids	36g (sans le cordon)
Matière	ABS
Couleur	Blanc RAL 9003
Conditionnement	Sachet individuel avec étiquette d'identification

Réf. DBF8811

Réf. DBF8812

Réf. DBF8822

Réf. DBF8839

Réf. DBF8874

Câblage - Indice 11			Câblage - Indice 12			Câblage - Indice 22			Câblage - Indice 39			Câblage - Indice 74		
P1	P2	P3	P1	P2	P3	P1	P2	P3	P1	P2	P3	P1	P2	P3
1	→ 1		1	→ 1		1			1	→ 1		1	→	4
2	→ 2		2	→ 2		2			2	→ 2		2	→	5
3	→ 3		3	→ 3		3			3	→ 3		3	→	3
6	→ 6		6	→ 6		6			6	→ 6		6	→	6
4	→	1	4	→	3	4	→	4	4	→	4	4	→	4
5	→	2	5	→	6	5	→	5	5	→	5	5	→	5
7	→	3	7	→	1	7	→	4	7	→		7	→	3
8	→	6	8	→	2	8	→	5	8	→		8	→	6

Compatible F.T

Compatible Ethernet

P1 : Entrée / P2 et P3 : Sorties

(Indice 13 = Câblage droit point à point) - Autre câblage sur demande