

DÉDOUBLEUR BRETELLE MÂLE/FEMELLES - BLINDÉ



Application

Il est la solution aux éventuels problèmes de distance entre la prise RJ45 murale et les postes de travail.

Description

Il est composé d'une fiche mâle avec un cordon de 250mm et de 2 sorties femelles. Il permet de dédoubler le câblage d'une prise RJ45 femelle vers 2 prises RJ45 femelles, en utilisant un cordon mâle/mâle standard de longueur désirée.

Caractéristiques techniques

Dimensions	L20xH42xP53mm
Poids	36g (sans le cordon)
Matière	ABS
Couleur	Blanc RAL 9003
Conditionnement	Sachet individuel avec étiquette d'identification

Réf. DBFB8811

Câblage - Indice 11

P1	P2	P3
1 →	1	
2 →	2	
3 →	3	
6 →	6	
4 →		1
5 →		2
7 →		3
8 →		6
Masse →	Masse →	Masse →

Compatible F.T

Réf. DBFB8812

Câblage - Indice 12

P1	P2	P3
1 →	1	
2 →	2	
3 →	3	
6 →	6	
4 →		3
5 →		6
7 →		1
8 →		2
Masse →	Masse →	Masse →

Compatible Ethernet

Réf. DBFB8822

Câblage - Indice 22

P1	P2	P3
1		
2		
3		
6		
4 →	4	
5 →	5	
7 →		4
8 →		5
Masse →	Masse →	Masse →

Réf. DBFB8839

Câblage - Indice 39

P1	P2	P3
1 →	1	
2 →	2	
3 →	3	
6 →	6	
4 →		4
5 →		5
7		
8		
Masse →	Masse →	Masse →

Réf. DBFB8874

Câblage - Indice 74

P1	P2	P3
1 →		4
2 →		5
3 →	3	
6 →	6	
4 →	4	
5 →	5	
7 →		3
8 →		6
Masse →	Masse →	Masse →

P1 : Entrée / P2 et P3 : Sorties

(Indice 13 = Câblage droit point à point) - Autre câblage sur demande