



Récepteur de chauffage Fil Pilote  
protocole EnOcean

Référence  
**UBICH009**

Alimentation	230VAC / 50 MHz
Puissance	3600W
Protocole	EnOcean
Fréquence	868.3 MHz
Portée radio	10 à 30m en intérieur 10 à 150m en champ libre
Dimension	120 x 55 x 24 mm
Couleur	Blanc
EEP	D2-01-0C
IP	20

**Ce récepteur fil pilote EnOcean** permet de piloter un ou plusieurs radiateurs électriques.

Il permet de piloter à distance les radiateurs ou les zones via un contrôleur ou une passerelle. Un bouton situé à l'avant permet de déroger à la dernière commande émise.

Ce récepteur fil pilote mesure également la puissance active consommée en W ou kW.  
Il gère 6 ordres Fil Pilote : arrêt, confort, hors-gel, éco, confort-1, confort-2

Il peut être associé à plusieurs appareils EnOcean comme par exemple, le détecteur d'ouverture, le thermostat, le détecteur de mouvement, les interrupteurs, etc.

Ce module intègre en plus une veilleuse activable manuellement.

Il se câble entre l'alimentation secteur et un radiateur électrique d'une puissance maximale de 3600W.

