

TF-I1404

Thermomètre à double sonde de température TC

Thermocouple K: -200 à 1300°C, Thermocouple J: -200 à 1200°C

Ce thermomètre permet le contrôle de deux températures différentes à la fois, via des sonde de type thermocouple.

Il affiche également la différence entre les 2 températures (surchauffe ou sous-refroidissement par exemple).

Unités : °C ; °F

Thermocouple K : -200 à 1300°C ; -326 à 2372°F

Thermocouple J : -200 à 1200°C ; -326 à 2192°F

Résolution :

0,1°C ; 0,1°F (en dessous de 1000°C)

1,0°C / 1,0°F (au dessus de 1000°C)

Fonctions spécifiques :

Ecran lumineux

Valeurs Max et Min

Auto coupure 20 minutes

Sauvegarde des données

Livrée en mallette de transport

Piles et manuel d'utilisation en français fournis

Fourni avec dragonne et prise thermocouple de rechange

Caractéristiques techniques :

Environnement d'utilisation : 0° à 50°, 0 à 80% HR

Environnement de stockage : -20° à 60°, 0 à 80% HR

Dimensions : 121 x 60 x 30 mm

Poids : 180 g

Alimentation : 3 piles de 1,5V AAA fournies

