CONTACTEUR DE PUISSANCE

NOTICE DE MISE EN OEUVRE



Lire soigneusement la notice avant de procéder à l'installation du matériel

UTILISATION:




Ce matériel doit être installé <u>hors tension</u> par du personnel compétent suivant les règles de l'art. Avant la mise sous tension, effectuer toutes les vérifications nécessaires. Les températures de mise en œuvre sont comprises entre -10°C et +40°C.

OUTILLAGE PRECONISE:

Clé six pans taille 3	Tournevis Plat isolé	Clé plate de 10

PRESENTATION:

SA140: CONTACTEUR 40A 24 VAC/DC



Contenu du KIT:

- Contacteur de puissance
- Notice

page 1 sur 3 MICHAUD

Ce kit est utilisé dans :

PARKBOX 7

OU

PARKTOTEM 7






INSTALLATION:


Cas de PARKBOX 7:

- 1 Ouvrir la porte de l'armoire.
- 2 Dévisser les 4 vis du plastron.
- Desserrer l'écrou du câble de terre du plastron.
- 4 Retirer le plastron de l'armoire.




Cas de PARKTOTEM 7:

- Retirer le panneau du totem.
- 2 Dévisser les 2 vis du plastron.
- 3 Desserrer l'écrou du câble de terre du plastron.
- 4 Retirer le plastron du totem.



Dans tous les cas

- **5** Dévisser les câbles du contacteur de puissance.
- 6 Démonter le contacteur de puissance



Fixer le nouveau contacteur de puissance au rail.


8 Visser les câbles sur le contacteur de puissance.

Tournevis plat isolé




Cas de PARKBOX 7:


- Serrer l'écrou de câble de terre du plastron.
- 10 Fixer le plastron à sa position en vissant ses 4 vis avec un couple de serrage maximum de 1,2 Nm.
- Fermer la porte de l'armoire.



Cas de PARKTOTEM 7:

- 9 Serrer l'écrou de câble de terre du plastron.
- Tixer le plastron à sa position en vissant ses 2 vis avec un couple de serrage maximum de 1,2 Nm.
- Remonter le panneau du TOTEM





RECYCLAGE DU PRODUIT:



Le matériel sera démonté pour trier les métaux et les matériaux synthétiques. Pour le recyclage produit, se renseigner auprès du distributeur d'énergie pour la conduite à tenir.

MICHAUD MICHAUD 24.07 page 2 sur 3 24.07 page 3 sur 3